



Tabela 1 - Itens 5 e 6

Modelo	CV	Item 5	Item 6	
		Código	Descrição	Código
R-18(R) Trif.	6,0 - 7,5	02584	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	00314
R-18(R) Monof.	6,0 - 7,5	02583	Paraf. Sext. UNC 1/2" x 1.1/4"	01104
R-18(R)	10,0			

Nota:
Para montagem com motor Thebe monofásico 6,0 cv e 7,5 cv ,
a montagem é idêntica à montagem 6,0cv e 7,5 cv trifásico.

Tabela R - Rotores

Modelo	CV	Diâmetro	Código
R-18(R)	6.0	Ø173 x 5	00827
	7.5	Ø179 x 5	00828

16	Plaqueta Thebe PU	Pç	1	05468
15	Bujão 1/4" BSP (Opcional sob consulta)	Pç	1	00174
14	Carcaça R-18(R)	Pç	1	02311
13	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	Pç	1	00314
12	Arruela Pressão 3/8"	Pç	1	00356
11	Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 até 7.5cv	Pç	1	01302
10	Rotor R-18 F: Ø22.22mm	Pç	1	Tab. R
9	Selo Mecânico 1" T21	Pç	1	00231
8	Anel O´Ring Ø177.39 x 3.5mm	Pç	1	05676
7	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8"	Pç	8	00313
6	Paraf. Sext. UNC	Pç	4	Tab. 1
5	Tampa Intermediária R-18(R)	Pç	1	Tab. 1
4	Chaveta 5 x 5 x 18mm Forma AA	Pç	1	00105
3	Alongamento R-18(R)	Pç	1	02562
2	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	2	00335
1	Motor Elétrico IP-55	Pç	1	-.-
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código



EXECUTADO	Ivo Gilberto	07/02/13							
VERIFICADO	A.P.Scarpel	02/05/13							
APROVADO	Gustavo G.	02/05/13							
NOME		DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO	

Bomba R-18(R) IP-55 (01-13)

DESENHO Nº
241185

ESCALA: 1:5